

各部の説明

1. 外部



2. 内部可動部



カメラの給電

1. POE HUB機器による給電



※LANケーブルはCAT5eとCAT6をご使用ください。

2. ACアダプターによる給電



別売り

12V 1.5AのACアダプターを接続してください。
 ①—②—③ プラグ寸法：Φ5.4×Φ1.6mm (外径×内径)

注 カメラが給電されると、ケーブルの降圧コンパ-ターのPOWER LED (青) を点灯します



NVR装置によるカメラ追加

1. NVR装置の自動検索機能による追加

本品はOnvif規格が対応するため、NVR装置の自動検索機能でカメラと接続できます。

注

NVR装置によって検索機能が違いますので、NVR装置の取扱説明書をご確認ください

2. 手動追加

自動検索ができない場合、下記内容を入力して、手動でカメラ追加ができます。

デバイス種類：IPC
 プロトコル：NETIP/ONVIF
 IPチャンネル：任意設定
 デバイスアドレス：192.168.1.10※1
 TCPポート：34567※2 HTTPポート：34567※2
 ONVIFポート：8899※2
 ユーザー名：admin
 パスワード：【空欄】

※1、出荷時のアドレス

※1、複数台使用時、カメラのIPアドレスの変更が必要
 変更方法はNVR装置かVMSソフトで行ってください

※2、VMSソフトによる変更可能

カメラの追加(VMSソフト)

弊社のホームページよりVMSソフトをダウンロードしてパソコンにインストールしてください。



パソコンとの接続方法

VMSソフトを起動して、カメラの検索と設定を行ってください。

詳細は「VMS使用説明書」をご確認ください。



VMSソフト
ダウンロードページ



VMS使用説明書
PDFファイル

注

カメラのIPアドレスが不明の場合はVMSソフトでご確認ください

カメラの設定変更

1. 初期設定の項目

圧縮方式：H.265X フレームレート：15
画素：5MP 映像：あり
画質：6（極高） 音声：あり

露光/昼夜モード、明暗補正、赤外線切替、逆光補正、IR補正、ちらつき防止、人検知などの項目が設定できます。

2. 設定変更方法

① NVR装置による設定変更

NVR装置の種類によって設定可能項目が異なります。
詳細は接続するNVR装置の取扱説明書をご確認ください。

② ブラウザによる設定変更

アクセス方法
http://カメラのIPアドレス
(初期設定の場合はhttp://192.168.1.10/)
ID：admin パスワード：【空欄】



2021年1月12日以降はAdobe Flash Playerで終了したため、ブラウザによる変更はお勧めしません

③ VMSソフトウェアによる設定変更

弊社のホームページよりVMSソフトをダウンロードしてパソコンを接続している状態で設定変更できます。
詳細はQRコードのソフトウェア使用説明書をご確認ください。(IOSも対応)



VMSソフト使用説明書

スペック

画素：500万画像（2595×1944）
画像センサー：CMOSセンサー
圧縮技術：H.264/H.265/H.265+
音声：マイク内蔵
焦点距離：2.8mm広角レンズ
電源：48V POE給電/12V ACアダプター給電
視野範囲：水平回転 0～350°、垂直回転 0～70°
レンズ回転 0～350°
暗視機能：15コ赤外線LED搭載、自動切替
照射範囲10～50m
インターフェース：ONVIF規格対応
接続方法：NVR装置、パソコン
通信方式：イーサネット10/100Mbps
動体検知：あり
逆光補助：あり
顔認識：対応（弊社のNVR装置を使用）
放熱設計：金属カバー、外付け降圧コンバーター
防水防塵：IP66
電源：48V POE給電/12V ACアダプター給電
効率：動作時約6W
本体サイズ：112×112×85mm
重さ：約400g

よくあるご質問

Q：カメラ検索でカメラを表示されない

A：下記内容を実施してください

- 1、ケーブルのPOWER LEDの点灯をご確認ください
点灯する → 電源が正しく接続されました
点灯しない → カメラの電源をご確認ください
- 2、NVR装置の自動検索でカメラを追加してください
検索可能 → そのまま追加してください
検索不可 → 手動追加を行ってください
検索方法はNVR装置の取扱説明書をご確認ください

Q：カメラの画素が低い

A：NVR装置は500万画素のカメラを対応しない可能性があります。お手数ですが、パソコン接続で画素と画質をご確認ください。

また、モニターの精度が低い場合、カメラ画素が低く見られる場合もありますので、高精度のモニターにてご確認ください。

Q：昼でも暗視モードの画像となっている



A：カメラの昼夜切替閾値（感度）を調整してください

Q：パソコンで設定した内容をNVR装置に反映されない

A：基本的にはパソコンのVMSソフトで設定した内容をNVR装置に反映できません。
お手数ですが、NVR装置にて再設定を行ってください。

Q：マイクコネクタのつなぎ方を教えてください
(型式番号はXHH5036YP-Hのみ)

A：J38-2ピン → マイクコネクタGND（黒）
J38-3ピン → マイクコネクタ電源（赤）



セット内容

本体	1台
防水キャップ	1セット
取付けネジ	1セット
取扱説明書（本書）	1枚

発売元：アリス株式会社

〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目1-39新谷町第2ビル307号
https://www.arisjapan.com

ご意見、要望などがございましたら、
info@arisjapan.comにお問合せください

Made in China